

Caricabatterie con Avviamento Automatico / Battery Chargers with Automatic Starters

Digi-Matic starter 3500 - 5500 - 9500

electromem
Battery Chargers & Starters

- Amperometro digitale per il controllo e la regolazione della corrente / *Digital ammeter for the control and the current regulation;*
- Led di segnalazione per il livello di carica, anomalie, carica eseguita, tensione della batteria errata / *Signaling leds for the charge level, anomalies, completed charge, wrong battery voltage;*
- Protezione elettronica e fusibili contro cortocircuiti ed inversioni di polarità / *Electronic and fuse protection against short-circuits and polarity inversions;*
- Protezione elettronica e a varistori contro i picchi di tensione / *Electronic and varistor protection against voltage peaks;*
- Protezione termica contro i sovraccarichi / *Thermic protection against overloads;*
- Collegamenti alla batteria con pinze / *battery connections with clamps;*
- Fusibili di ricambio / *Spare fuses;*
- Costruiti in lamiera verniciata e polycarbonato autoestinguente / *Manufactured in painted plate and in self-extinguishable polycarbonate.*




12-24V

Made in Italy

PROFESSIONAL

AUTOMATIC



CARICA RAPIDA
TEMPORIZZATA /
TIMING CHARGE



COMANDO A DISTANZA
PER L'AVVIAMENTO /
BOOSTING REMOTE
CONTROL

Model	Mains Voltage 50/60 Hz 1 Ph Volt	Power kW	Output Voltage Volt	Charge Current Eff. Amp	Charge Current Arith. Amp	Starting Current max cc/1 V(el) Amp	Current regulation N°	Nominal Capacity to refer to Ah min max	Size mm	Weight kg	Cod. N
Digi-Matic 3500	230	1-5	12/24	45	30	300/200	6	30-350	330 x 245 x 730	14,6	12050
Digi-Matic 5500	230	1,5-10	12/24	75	50	400/300	6	30-550	330 x 280 x 800	18,7	12060
Digi-Matic 9500	230/400 3Ph	3-20	12/24	180	120	1500/1000	12+6	30-1000	770 x 560 x 330	68	15020